

N 8168

Nabíječka pro 2 – 4 AA/AAA

Ni-CD/Ni-MH baterie I_{max}=500mA

Proud 500mA při rychlém nabíjení

Stabilní detekce přírůstku napětí.

Vysoká účinnost nabíjení.

Funkce vybíjení.

Automatická ochrana proti špatnému typu baterií.

1. Vložte nabíječku do odpovídající zásuvky, rozsvítí se červená LED.
2. Zvolte nabíjení dvou nebo čtyř baterií posuvným přepínačem 2,4V/4,8V.
3. Vložte 2 nebo 4 baterie. LED Charge/Ready/Discharge svítí červeně.
Poznámka: Pokud nabíjíte pouze 2 baterie, přepínač musí být v poloze „2,4V“ a baterie musí být vloženy v levém kanálu. Viz obrázek v originálním návodu.
4. Pokud je během nabíjení stisknuto tlačítko Discharge tj. vybíjení, nabíječka se přepne do režimu vybíjení a LED Charge/Ready/Discharge svítí žlutě.
5. Po ukončení vybíjení se nabíječka sama přepne do režimu nabíjení.
6. Pokud se tlačítko Discharge tj. vybíjení stiskne při režimu vybíjení (příslušná LED svítí žlutě) nabíječka se přepne do nabíjecího režimu okamžitě.
7. Po nabití se nabíječka sama přepne do udržovacího režimu a udržuje baterie nabité. Příslušná LED svítí zeleně.
8. Po ukončení nabíjení vytáhněte nabíječku ze zásuvky a vyjměte baterie z nabíječky.
9. Doporučuje se nabíjet baterie s stejnou kapacitou v jednom kanálu.

Upozornění:

Nabíječka je určena k použití pouze ve vnitřních prostorech.

Nabíjejte pouze baterie určené k nabíjení.

Technický údaj:

Vstupní napětí: 230V/50Hz

Výstupní napětí: 2,4V/4,8V

LED indikace:

Červená nabíjení

Žlutá vybíjení

Zelená udržovací režim

Proud:	AA	AAA
nabíjení:	500mA	300mA
udržovací režim :	50mA	30mA

Orientační tabulka požadované doby nabíjení:

typ	kapacita	doba nabíjení
Ni-CD	250mAh AAA	~1,6hod
	500mAh AA	~1,6hod
	700mAh AA	~2hod
Ni-MH	500mAh AAA	~3,2hod
	1200mAh AA	~4hod
	1500mAh AA	~5hod